



Casambi

Casambi Modul 230V DEBT230-150

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Casambi
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Spannungseignung	230 - 240 Volt

Beschreibung

Das Casambi Modul 230V ist ein Dimmer zum Regulieren von Leuchten durch Smartphone oder Tablet (IOS, Android) über Bluetooth. Es ist geeignet zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED Leuchtmitteln sowie von Betriebsgeräten für Halogenlampen und LEDs. Dieses Casambi Modul kann anstelle eines Phasenabschnittdimmers in Leuchtengehäuse, hinter Wandschalter etc. eingebaut werden.

Ist das Casambi Modul eingebaut, können mit der kostenlosen Casambi App kompatible Leuchten reguliert werden. Auf diese Weise kann die Helligkeit und die Lichtfarbe stufenlos gesteuert werden. Zudem können individuelle Lichtszenarien eingestellt und die Leuchten über einen Timer zu bestimmten Zeiten geschaltet werden. Dieses Gerät eignet sich für eine Spannung von 220 - 240 Volt.

Neue Leuchten, die Casambi kompatibel sind, werden automatisch erkannt. Dafür müssen sie eingeschaltet sein und können dann über die Casambi App reguliert werden. Eine Antenne für die Übertragung von Bluetooth ist integriert.

Das Casambi Modul kann auch über schon vorhandene Lichtschalter gesteuert werden, wenn das Handy einmal nicht erreichbar ist. Mit dem Wandschalter kann die Leuchte eingeschaltet werden. Kurzes Aus- und wieder Einschalten dimmt die Beleuchtung hoch. Durch kurzes Aus- und wieder Einschalten beim gewünschten Dimmvorgang wird die aktuelle Helligkeit gespeichert. Das Gerät ist kurzschlussgeschützt. Durch die kompakte Größe kann das Casambi Modul problemlos hinter Wandschaltern und in Leuchtengehäuse, Baldachine, Deckendosen eingebaut werden. Es ist 4,04 cm lang, 3,63 cm breit und 1,4 cm hoch.

Maximale Leistung für Hochvolt-LEDs und Glühlampen: 150 Watt

und für LEDs mit Netzteil, Retrofit-LEDs oder Halogenlampen: 50 Watt